

NEXUS AM30



Система NEXUS AM30 обладает дизайном, прекрасно сочетающимся с интерьером магазина и, одновременно, эффективно и незаметно выполняет свои функции.

NEXUS AM30 – это противокражная система на базе акустомагнитной технологии (58 кГц) со встроенными счетчиками посетителей. Системы обеспечивают высокий уровень детекции для бирок различного исполнения.

Двунаправленные счетчики посетителей, встроенные в NEXUS AM30, позволяют осуществлять подсчет входящих и выходящих посетителей. Это позволяет оптимизировать количество и местонахождение персонала магазина.

В случае тревожного события NEXUS AM30 может оповещать персонал различными способами для адекватного реагирования

При подключении к CrossCONNECT платформе число посетителей, тревожные и служебные сообщения доступны в онлайн-режиме через web-интерфейс. Отчеты о состоянии системы отправляются по электронной почте и могут использоваться для дальнейшей обработки. Также доступна удаленная настройка и управление системой.

Особенности

Рама из анодированного алюминия с прозрачными панелями

Высокий уровень детекции при изменяющейся обстановке окружающей среды

Различные виды служебных и тревожных сигналов

Возможность работы с CrossCONNECT

Возможность работы с CrossCONNECT



Линейка антенн NEXUS AM

Особенности	MONO		DUAL		
	NEXUS AM30 Nuda	NEXUS AM30 Luna	NEXUS AM30 Nuda	NEXUS AM30 Luna	NEXUS AM30 Optima
Рама из анодированного алюминия с прозрачными панелями	●	●	●	●	●
Высокий уровень детекции при изменяющейся обстановке окружающей среды	●	●	●	●	●
Возможность работы с CrossCONNECT ¹	●	●	●	●	●
Технология автоподстройки «Smart Sensitivity Control»	●	●	●	●	●
Удаленная настройка ¹	●	●	●	●	●
Различные виды служебных и тревожных сигналов ²	●	●	●	●	●
2-х цветной оптический индикатор	-	●	-	●	●
Встроенный двунаправленный счетчик посетителей ¹	-	-	-	○	●
Входящие и исходящие тревоги	-	-	-	○	●
Обнаружение помех	●	●	●	●	●
Режим «дверного звонка»	-	-	-	○	●
Режим подстройки антенн	-	-	-	○	●
Световая индикация «сработавшего» прохода	-	●	-	●	●
Совместима с CrossCONNECT Access Point	●	●	●	●	●
Прозрачные панели для размещения рекламы	○	○	○	○	○
Монтируемое основание	-	-	-	-	-

Границы детекции

Cross Point Бирка Ostra F25 (Ø 25 mm) ³	1.20 m	1.20 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m
Бирка Supertag Sensormatic ³	0.95 m	0.95 m	1.95 m	1.95 m	1.95 m
Этикетка DR ³	0.90 m	0.90 m	1.90 m	1.90 m	1.90 m

Спецификация

Ширина антенны (mm)	302	302	302	302	302
Высота антенны (mm)	1.502	1.516	1.502	1.516	1.516
Толщина антенный (база/профиль)	44 / 42	44 / 42	44 / 42	44 / 42	44 / 42
Внешнее питание (VAC)	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220
Внутреннее питание (VDC)	30	30	30	30	30
Питание через полевую шину (приемник)	-	-	●	●	●
Программируемые входы/выходы/реле	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1

● доступна по умолчанию

○ дополнительно

- не доступна

¹ В комбинации с I CrossCONNECT Access Point

² Модель Nuda идет без оптического индикатора – используется сирена и тревожные входы/выходы

³ Протестировано при всех вариантах ориентации бирок Cross Point, но зависит от условий окружающей среды